

1. Conformité du Produit

Le module NET-NODE, est un produit marqué CE. DEA System garantit la conformité du produit aux Directives Européennes : 2014/35/UE “appareils électriques à basse tension”, 2014/30/UE “compatibilité électromagnétique”. De plus, DEA System garantit la qualité et la conformité à la Directive 2002/95/CE (RoHS) des matériaux utilisés pour l’assemblage du produit. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site « <http://www.deasystem.com> »

2. Dangers et Mises en Garde

Lire attentivement les instructions fournies avant d’effectuer n’importe quelle opération.

ATTENTION N’importe quelle opération d’installation, maintenance, nettoyage ou réparation de toute l’installation doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié. Opérer toujours sans courant et suivre scrupuleusement toutes les lois en vigueur en matière d’installations électriques, dans le pays où l’installation a lieu.

3. Description du Produit

NET-NODE est un module à câbler aux dispositifs avec la technologie NETLINK (centrales de commande et/ou récepteurs) qui permet d’optimiser les fonctionnalités de contrôle et de programmation au moyen d’APP dédiées.

Une fois que la mise en marche de l’installation est terminée, NET-NODE peut être laissé connecté à la centrale de commande de manière permanente, en activant ainsi le contrôle de l’automatisation de la part de l’utilisateur final à travers l’APP DEAuser.

4. Caractéristiques techniques

Type de connexion	bornier
Alimentation	5 V ===
Consommation	10mA Standby 25mA en charge
Température de fonctionnement	-20 °C ÷ 50 °C
Degré IP	IP00 (du boîtier)

5. Instructions de Montage

ATTENTION: avant de connecter le NET-NODE à n'importe quel dispositif NETLINK compatible, s'assurer que l'alimentation est débranchée.

Utilisation le câble fourni pour la connexion du NET-NODE avec le dispositif de contrôle.

Respecter scrupuleusement les indications du schéma pour le câblage.

ATTENTION : Après avoir connecté NET-NODE, la boîte doit être fixée à distance des câbles haute tension à l'aide, par exemple, de colliers de serrage ou de ruban adhésif double face (non fourni).

6. Description LED d'état

LED 1 (vert / rouge)

Vert:

- Lorsque le NET-NODE est alimenté, le voyant vert clignote toutes les 10 secondes.
- Lorsque le NET-NODE est en communication avec l'APP (DEAinstall ou DEAUser), la LED verte reste allumée.

Rouge:

- Si la LED rouge est allumée, elle indique l'échange de données en cours avec l'APP (DEAinstall ou utilisateur DEA).
- Si la LED rouge clignote, cela indique que le NET-NODE est en mode de démarrage.

LED 2 (jaune)

- Si la LED jaune clignote, cela indique une mise à jour du firmware du NET-NODE en cours.

7. Fonction de la touche P1

Activation du mode bootloader

Maintenez la touche P1 enfoncée et connectez en même temps le câble NET-NODE (la LED rouge commence à clignoter).

Réinitialisation des codes enregistrés

Mettez le NET-NODE sous tension, maintenez la touche P1 enfoncée et connectez-vous via l'APP (DEAinstall ou DEAUser).

8. Compatibilité APPs

Les APP (DEAinstall ou bien DEAUser) sont compatibles avec les smartphones qui possèdent les conditions requises suivantes:

BLUETOOTH

Low Energy (LE), "Smart", v5.0

SYSTÈME D'EXPLOITATION

ANDROID min v4.3

APPLE iOS 9 (iPhone 5)

9. Mise au rebut

Conformément à la directive 2012/19/UE (WEEE), ce produit électrique ne doit pas être mis au rebut comme déchet municipal mixte. Recycler le produit en l'amenant au point municipal de collecte sélective des ordures pour le recyclage.

