RÉFÉRENCE 663311 · DEA DIGISLIM

DIGISLIM, clavier à code et lecteur de proximité filaire

Avec sa largeur de 45 mm, DIGISLIM s’intègre sur les supports étroits. Le contrôle d’accès permet de commander une entrée par code, badge ou association des deux, selon le mode choisi.

45 mm
Largeur du boîtier

Code + proximité
Lecteur EM 125 kHz

2 relais
Deux sorties de commande

Caractéristiques techniques de DIGISLIM

COD. 663311

Clavier filaire avec lecteur de proximité Type de produit	**12–24 V AC/DC** Alimentation	**2 relais** Sorties	**EM 125 kHz** Technologie de badge
Zone 1 : 1 000 codes et cartes ; zone 2 : 10 codes ou cartes Capacité mémoire	**2 à 6 chiffres** Longueur des codes	**5 cm** Distance de lecture	**IP65** Indice de protection
-20 °C à +50 °C Température de fonctionnement	**165 × 45 × 23,5 mm** Dimensions (H × L × P)	**CARDPROX 673001 ; COINPROX 673011** Badges compatibles	

À vérifier avant installation

Conseil technique

Support étroit
Vérifier l’espace disponible pour le boîtier de 45 mm de large.

Badges adaptés
CARDPROX et COINPROX, pour le lecteur EM 125 kHz.

Raccordement filaire
Prévoir l’alimentation et les liaisons des deux relais.

Présentation du DEA DIGISLIM

Clavier à code et lecteur de proximité filaire



Produits associés et compatibilités



CARDPROX

Carte de proximité pour DIGIPRO et DIGISLIM

Voir la fiche produit



COINPROX

Badge de proximité pour DIGIPRO et DIGISLIM

Voir la fiche produit



DIGIPRO

Clavier à code et lecteur de proximité filaire

Voir la fiche produit

Les points forts du DEA DIGISLIM

Fonctionnement, possibilités d'accès et mise en service.

Code, badge ou accès combiné

La zone 1 propose un accès par carte, par code ou par combinaison carte et code. Les deux relais permettent de gérer deux commandes selon le câblage et la programmation prévus dans la notice.

Deux zones, deux capacités

La zone 1 mémorise jusqu'à 1 000 codes et cartes. La zone 2 dispose de 10 emplacements pour des codes ou des cartes. Ces capacités ne correspondent pas à 1 000 utilisateurs sur chacun des deux relais.

Préparer le raccordement

Prévoyez une alimentation 12–24 V AC/DC et raccordez les sorties selon le schéma du fabricant. Le boîtier IP65 intègre une fonction anti-retrait. La programmation s'effectue sur le clavier ; l'enregistrement d'un badge reste nécessaire avant son utilisation.

Questions fréquentes

▼ Quels badges utiliser ?

Les références DEA CARDPROX 673001 et COINPROX 673011 sont prévues pour DIGIPRO et DIGISLIM. DIGITAG NFC utilise une autre technologie et n'est pas compatible avec ces lecteurs.

▼ Peut-il fonctionner sans câble ?

Non. Ce modèle est filaire : son alimentation et ses sorties nécessitent un raccordement. Pour une commande radio sur piles, choisissez DIGIRAD/N.

▼ Quelle différence entre DIGIPRO et DIGISLIM ?

Ils partagent les fonctions de contrôle d'accès et les badges compatibles. DIGISLIM mesure 45 mm de large contre 76 mm pour DIGIPRO ; choisissez selon l'espace disponible.

DIGISLIM : clavier à code et lecteur de proximité filaire

45 mm · Code + proximité · 2 relais

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	**-20 °C à +50 °C**	**Alimentation**	**12-24 V AC/DC**
Type de produit	**Clavier filaire avec lecteur de proximité**	**Sorties**	**2 relais**
Technologie de badge	**EM 125 kHz**	**Capacité mémoire**	**Zone 1 : 1 000 codes et cartes ; zone 2 : 10 codes ou cartes**
Longueur des codes	**2 à 6 chiffres**	**Distance de lecture**	**5 cm**
Indice de protection	**IP65**	**Dimensions (H × L × P)**	**165 × 45 × 23,5 mm**
Badges compatibles	**CARDPROX 673001 ; COINPROX 673011**		