DBB · VID1PRFICKPG · PLATINE DE RUE 1 APPEL

VID1PRFICKPG

La platine 2 fils avec contrôle d’accès

Complétez une installation VIDEA compatible avec une caméra HD, les badges RFIC/NFC, le QR Code et deux commandes d’ouverture.

Caméra HD 125° **BUS 2 fils** **Clavier · 99 codes**

Platine seule · moniteur et alimentation non inclus

Une platine extérieure pour sécuriser les accès

La caméra, le lecteur sans contact et les entrées de contrôle sont réunis dans une façade aluminium compacte.

NFC

Jusqu’à 1 000 badges

Ajoutez et supprimez les badges utilisateurs à l’aide du badge maître fourni avec le kit complet.

QR

QR Code temporaire ou permanent

Le moniteur compatible génère des QR Codes pour ouvrir le portail ou la serrure depuis la caméra de la platine.

99

Clavier tactile rétroéclairé

Jusqu’à 99 codes permettent une gestion pratique des utilisateurs sans badge.

Existe aussi en kit complet

Pour une installation neuve, retrouvez cette platine avec le moniteur tactile VIDM8W et l’alimentation VIDALM36.

- Moniteur tactile IPS 8 pouces, 1280 × 800
- Wi-Fi 2,4/5 GHz et application Tuya Smart
- Alimentation VIDALM36, 2 badges utilisateurs et 1 badge maître

Découvrir le kit KVIDRFICKPG complet

Fiche technique VID1PRFICKPG

PLATINE SEULE · 1 APPEL

BUS 2 fils Connexion non polarisée	**2 MP · 125° × 72°** Caméra grand-angle	**1080p / 720p** H.265 ou H.264
NFC · 1 000 badges Contrôle d’accès	**QR Code** Portail et serrure	**Full Duplex** Avec moniteur compatible
NO/NC · 30 V · 4 A Relais portail	**12 V DC · 700 mA** Sortie serrure	**IP65 · IK07** Protection extérieure

18 à 36 V DC Alimentation de la platine	**-40 à +60 °C** Température de service	**162 × 82 × 29 mm** Dimensions
99 codes Clavier tactile rétroéclairé	**Jusqu’à 300 m** Portée maximale du BUS selon le câble	

À retenir : Cette référence correspond uniquement à la platine de rue. Un moniteur VIDEA compatible, une alimentation adaptée et le câblage BUS 2 fils sont nécessaires.

Questions fréquentes sur VID1PRFICKPG

Cette référence comprend-elle le moniteur ?

Non. Il s’agit de la platine seule, destinée à un système DBB VIDEA BUS 2 fils compatible.

Combien de badges peut-on enregistrer ?

La platine accepte jusqu’à 1 000 badges utilisateurs. Le badge maître sert à leur ajout et à leur suppression.

Comment fonctionne le QR Code ?

Le QR Code est créé depuis un moniteur compatible puis présenté devant la caméra pour ouvrir le portail ou la serrure.

Peut-elle commander deux accès ?

Oui. Elle dispose d’un relais portail NO/NC et d’une sortie dédiée à une serrure électrique.

Le manuel et le catalogue VIDEA sont disponibles dans « Documents joints ».

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	**IP65 - IK07**	Compatibilité	**Gamme DBB VIDEA BUS 2 fils**
Caméra	**HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical**	Vision nocturne	**Smart IR infrarouge**
Commande portail	**Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A**	Commande serrure	**Sortie max. 12 V DC, 700 mA**
Interface de contrôle d’accès	**Sortie Wiegand**	Résolution vidéo	**Flux principal 1920 x 1080p / 720p - sous-flux 640 x 360**
Mode interphone	**Audio Full Duplex**	Connexion	**BUS 2 fils non polarisé**
Matériau	**Façade en aluminium**	Dimensions platine	**162 x 82 x 29 mm**
Type de produit	**Platine de rue seule - 1 appel**	Compression vidéo	**H.265 par défaut - H.264**
Lecteur de badges	**RFIC / NFC - jusqu’à 1 000 badges utilisateurs**	Déverrouillage QR Code	**Portail et serrure avec moniteur compatible**
Clavier	**Tactile rétroéclairé - jusqu’à 99 codes**	Entrées de contrôle	**Bouton de sortie et contact de porte**
Sécurité	**Alarme anti-arrachement intégrée**	Alimentation platine	**18 à 36 V DC - 5 W max.**
Température platine	**-40 °C à +60 °C**	Humidité	**10 à 90 % HR sans condensation**
Distance de câblage	**Jusqu’à 300 m selon le câble utilisé**		