RÉFÉRENCE 672920 · DEA D-BAND KIT

# D-BAND KIT, transmission radio pour barres palpeuses

D-BAND KIT transmet l'état des barres palpeuses embarquées par radio dans la bande 868 MHz. Il évite une liaison filaire mobile entre le dispositif de sécurité et la commande, tout en permettant une surveillance adaptée au système D-BAND.

**Kit émetteur-récepteur**
Type

**868,95 et 869,85 MHz**
Fréquences

**2 piles lithium 3 V CR2032**
Alimentation émetteur

**IP55**
Protection

## Caractéristiques techniques de D-BAND KIT

Réf. 672920

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kit émetteur-récepteur**<br>Type | **868,95 et 869,85 MHz**<br>Fréquences | **2 piles lithium 3 V CR2032**<br>Alimentation émetteur | **IP55**<br>Protection |
| **-35 à +55 °C**<br>Température de fonctionnement | **100 m**<br>Portée nominale | **60 ms**<br>Temps de réaction | **7 émetteurs par canal**<br>Capacité récepteur |
| **2 canaux**<br>Sorties récepteur | **12/24 V AC/DC**<br>Alimentation récepteur | **barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles**<br>Application | |

## Préparer votre installation

Conseil technique

**Compatibilité**
barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles

**Préparation**
Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

**Mise en service**
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

# Présentation de D-BAND KIT

Transmission radio pour barres palpeuses



## Les fonctions de D-BAND KIT

### Transmission radio pour barres palpeuses

Transmet l'état des barres palpeuses embarquées par radio dans la bande 868 MHz. Il évite une liaison filaire mobile entre le dispositif de sécurité et la commande, tout en permettant une surveillance adaptée au système D-BAND.

### Une intégration adaptée

D-BAND KIT est destiné à barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles. Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

### Installation et réglage

Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

## Produits associés et compatibilités



### D-BAND TX

Transmission radio pour barres palpeuses

Voir la fiche produit

## Questions fréquentes

**▼ À quoi sert D-BAND KIT ?**

Transmet l'état des barres palpeuses embarquées par radio dans la bande 868 MHz. Il évite une liaison filaire mobile entre le dispositif de sécurité et la commande, tout en permettant une surveillance adaptée au système D-BAND.

### ▼ Que vérifier avant le montage ?

Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

# D-BAND KIT : Transmission radio pour barres palpeuses

DEA SYSTEM · Référence 672920

## DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -35 à +55 °C | Application | barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles |
| Type | Kit émetteur-récepteur | Protection | IP55 |
| Fréquences | 868,95 et 869,85 MHz | Alimentation émetteur | 2 piles lithium 3 V CR2032 |
| Portée nominale | 100 m | Temps de réaction | 60 ms |
| Capacité récepteur | 7 émetteurs par canal | Sorties récepteur | 2 canaux |
| Alimentation récepteur | 12/24 V AC/DC | | |