RÉFÉRENCE 677611 · DEA NET230N/PROBOX

NET230N/PROBOX, commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

NET230N/PROBOX pilote un ou deux moteurs 230 V avec ou sans encodeur magnétique. Notre centrale universelle adapte ses entrées, ses sorties et ses réglages au type d'automatisme : portail battant ou coulissant, barrière, porte ou borne. Sa plaque équipée de goulottes et d'un rail DIN est prévue pour une installation dans STEELBOX.

1 ou 2 moteurs
Commande en 230 V AC

100 télécommandes
Récepteur 433,92 MHz

Afficheur
Réglages de la centrale

Caractéristiques techniques de NET230N/PROBOX

Réf. 677611

Platine sur plaque avec goulottes et rail DIN, pour STEELBOX Présentation	**1 ou 2 moteurs 230 V AC** Moteurs commandés	**230-240 V AC, 50/60 Hz** Alimentation secteur	**2 × 500 W ou 1 × 600 W** Puissance maximale moteurs
433,92 MHz Récepteur radio	**100** Télécommandes mémorisables	**HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART** Codages radio	**Afficheur et 99 paramètres** Programmation
-20 à +50 °C Température de fonctionnement			

Préparer votre installation

Conseil technique

Tension du moteur
Choisir cette famille pour des moteurs 230 V AC et contrôler leur puissance.

Version et connexions
Identifier la version de NET230N et le port série avant de choisir une extension.

Installation et apprentissage
Raccorder les sécurités, sélectionner le type d'automatisme puis effectuer la mise en service.

Présentation de NET230N/PROBOX

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V



Les fonctions de NET230N/PROBOX

Une centrale pour plusieurs automatismes

La sélection du type d'automatisme prépare les fonctions adaptées à l'installation. La configuration d'origine est prévue pour un portail battant ; elle se modifie avant l'apprentissage.

Un mouvement réglé avec précision

Ajustez la force, la vitesse, les ralentissements et la sensibilité de détection selon le moteur installé. La procédure d'apprentissage permet de mémoriser la course et les réglages de déplacement.

Une installation qui peut évoluer

Le port série permet d'ajouter les interfaces NETLINK compatibles. Les extensions NET-EXPANSION et NET-EXPANSION MINI complètent les entrées et sorties lorsque la version de la centrale le permet.

Produits associés et compatibilités



NET230N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

Voir la fiche produit



NET-EXPANSION

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

Voir la fiche produit



NET-EXPANSION MINI

Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▾ Cette carte commande-t-elle des moteurs 24 V ?

Cette famille est destinée aux moteurs 230 V AC. Pour des moteurs 24 V DC, choisissez une centrale NET24N adaptée.

▾ Comment choisir entre les trois présentations ?

NET230N est le circuit seul ; NET230N/C comporte le boîtier 100G ; NET230N/PROBOX est fixé sur une plaque avec goulottes et rail DIN pour STEELBOX.

NET230N/PROBOX : Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

DEA SYSTEM · Référence 677611

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur	230-240 V AC, 50/60 Hz
Présentation	Platine sur plaque avec goulottes et rail DIN, pour STEELBOX
Télécommandes mémorisables	100
Moteurs commandés	1 ou 2 moteurs 230 V AC
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Programmation	Afficheur et 99 paramètres
Récepteur radio	433,92 MHz
Codages radio	HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART
Puissance maximale moteurs	2 × 500 W ou 1 × 600 W