RÉFÉRENCE 677650 · DEA S-EXTENDER

S-EXTENDER, extension de liaison NETLINK jusqu'à 50 m

S-EXTENDER augmente la distance de câblage entre NET-COM et un dispositif NETLINK compatible. La notice prévoit une liaison jusqu'à 50 m avec un câble blindé adapté, au-delà de la liaison standard de 3 m.

Jusqu'à 50 m
Distance de liaison

Câble blindé
Selon la notice

J7 sur 485
Réglage de NET-COM

Caractéristiques techniques de S-EXTENDER

COD. 677650

Amplificateur de signal filaire Type de produit	**NET-COM vers dispositif NETLINK** Liaison concernée
50 m Distance maximale annoncée	**3 m** Liaison standard
Blindé 3 × 1 mm, non fourni Câble prescrit par la notice	**J7 sur 485** Réglage du cavalier NET-COM

À vérifier avant installation

Conseil technique

Compatibilité
Vérifier la référence du dispositif et le raccordement prévu avant installation.

Configuration
Préparer les accès DEA et les accessoires nécessaires à votre usage.

Mise en service
Suivre la notice du dispositif et contrôler le fonctionnement après montage.

Présentation du DEA S-EXTENDER

Extension de liaison NETLINK jusqu'à 50 m



Produits associés et compatibilités



NET-COM/4G

Passerelle 4G pour la gestion des automatismes

Voir la fiche produit



NET-CABLE

Câble de connexion NETLINK de 50 cm

Voir la fiche produit

Les points forts du DEA S-EXTENDER

Éloigner NET-COM du dispositif

L'extension permet de choisir une implantation adaptée pour NET-COM quand la centrale ou le récepteur compatible se trouve à plus de 3 m.

Préparer le câble requis

La distance maximale de 50 m suppose le câble blindé indiqué par DEA. Le câble de liaison longue n'est pas fourni ; NET-CABLE assure le raccordement représenté côté dispositif.

Respecter le schéma

Le cavalier J7 de NET-COM doit être positionné sur 485. Respectez les bornes et couleurs indiquées dans la notice.

Questions fréquentes

▼ S-EXTENDER améliore-t-il le signal 4G ?

Non. Il concerne la liaison filaire entre NET-COM et les dispositifs NETLINK, pas la réception du modem.

▼ Le câble longue distance est-il fourni ?

La notice indique un câble blindé non fourni pour la liaison jusqu'à 50 m.

S-EXTENDER : Extension de liaison NETLINK jusqu'à 50 m

DEA SYSTEM · Référence 677650

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Amplificateur de signal filaire	Liaison concernée	NET-COM vers dispositif NETLINK
Distance maximale annoncée	50 m	Câble prescrit par la notice	Blindé 3 × 1 mm, non fourni
Réglage du cavalier NET-COM	J7 sur 485	Liaison standard	3 m